


## Vibrador de hormigón 18V Litio-ion

### DVR450RME

DVR450RME Vibrador de hormigón  
18V Litio-ion

18V 4.0Ah Litio-ion. Para vibrar hormigón en pequeñas obras.



#### Código EAN

0088381681650



#### INFORMACIÓN TÉCNICA

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Tensión de la batería          | 18 V                    |
| Amperaje de la batería         | 4,0 Ah                  |
| Tipo de batería                | Li-ion                  |
| Motor                          | 2-Polos                 |
| Vibraciones por min.           | 13.000 Vpm              |
| Diámetro de la oscilación      | 1,0 mm                  |
| Longitud del vibrador          | 1.200 mm                |
| Peso con batería BL1830        | 3,5 Kg                  |
| Dimensiones. LxAnxAI           | 1483 x 93 x 250 mm      |
| Tiempo de carga                | 36 min                  |
| Emisión de vibración           | 2,50 m/seg <sup>2</sup> |
| Incertidumbre (K) de vibración | 1,50 m/seg <sup>2</sup> |
| Presión sonora                 | 70,00 dB(A)             |
| Potencia sonora                | 85,00 dB(A)             |
| Incertidumbre (K) sonora       | 3,00 dB(A)              |
| Tensión de la batería          | 18                      |

#### BENEFICIOS DEL USUARIO

- Para vibrar hormigón en pequeñas obras o en lugares de difícil acceso. Pequeños encofrados, pilares, obras en casas particulares.
- Manguera flexible con punta metálica de 1.200mm. Esta manguera es 400mm más larga que la de su predecesor, el modelo VR250D.
- Nuevo interruptor en forma de "L" que permite al operario trabajar en diferentes posiciones. Puede ser pulsado frontal y lateralmente.
- Mango totalmente cubierto de elastómero así como la parte superior de la máquina para menor fatiga del operario.
- Trabaja con nuestras baterías de 18V BL1840 de Litio-ion. Cargan en 36min con nuestro cargador DC18RC.
- Protector de plástico para las baterías con doble función, protegerlas de los golpes así como de la suciedad de las obras.
- El protector también protege de la humedad.



# PRODUCTOS RELACIONADOS

## EQUIPO BÁSICO

195584-2

Cargador rápido 18V LXT DC18RC



197265-4

Batería 18V 4,0Ah LXT BL1840B



## ACCESORIOS

196235-0

Batería 18V 1,5Ah LXT BL1815N



## Soporte

Manual de usuarios:



Imagen de recambio:



Etiqueta:

